



-  **Strumentazione**
-  Equipment
-  équipement
-  Equipos



Sistemi di misura.
Generatore di rumore
Combo Meter HD



Equipment.
Noise Generator
HD Combo Meter



Équipement.
Générateur de bruit
HD Combo Meter



Equipo.
Generador de ruido
Combo Meter HD



Generatore di rumore

Noise generator

Générateur de bruit

Generador de ruido

Il generatore di rumore NG è un modulo utile a diverse applicazioni: taratura filtri, centralini, testare efficienza dei cavi ecc.

The NG noise generator is a useful module for different applications: filter calibration, switchboards, cable efficiency testing, etc.

Le générateur de bruit NG est un module utile pour différentes applications: étalonnage de filtres, tableaux de contrôle, tests d'efficacité de câbles, etc.

El generador de ruido NG es un módulo útil para diferentes aplicaciones: calibración de filtros, tableros de distribución, pruebas de eficiencia de cables, etc.



MODELLO
CODICE

**NG
6395**

**NG-AL
6395**

SPETTRO DI FREQUENZA

FREQUENCY RANGE

170÷2200 Mhz

170÷2200 Mhz

LIVELLO DI USCITA SU 75Ohm

OUTPUT LEVEL ON 75Ohm

80 dBμV/±2

80 dBμV/±2

RISPOSTA IN FREQUENZA

FREQUENCY FEEDBACK

entro ± 2dB in tutto il range di frequenza

entro ± 2dB in tutto il range di frequenza

CONNETTORE USCITA

OUTPUT CONNECTOR

F

F

IMPEDENZA USCITA

OUTPUT IMPEDANCE

75 Ω

75 Ω

ALIMENTAZIONE

SUPPLY

230 Vac

Esterna 12 VDC

REG. LIVELLO D'USCITA

OUTPUT LEVEL REG.

0÷20 dB

0÷20 dB

ASSORBIMENTO

POWER CONSUMPTION

140mA

150mA

FINITURA

MATERIAL

ABS ignifugo

fireproof ABS

DIMENSIONE e PESO

SIZE & WEIGHT

127x852x32mm/ 0,5Kg

127x852x32mm/ 0,5Kg



-  **Strumentazione S2-T2**
-  Equipment S2-T2
-  équipement S2-T2
-  Equipos S2-T2

8112-AIR 9

Le sue dimensioni contenute ed il peso ridotto lo rendono estremamente pratico in ogni situazione. Dotato di una robusta custodia di protezione per proteggere le parti più sensibili dello strumento.

MISURE DIGITALI TV, SAT, SEGNALI TELEFONIA, WiFi e OPTIC POWER, DAB+FM.

Permette di eseguire le misure per segnali analogici, di telefonia mobile, DVB-T/T2, DVB-S/S2 e DVB-C come: BER pre e post-Viterbi, MER, C/N, ecc.

TELEALIMENTAZIONE INCLUSA DA 5V A 20V.

Supporta anche la compatibilità per DiSEqC 1.2, SatSCR e DCSS.

Il misuratore include un analizzatore di spettro, permette la visione del diagramma di costellazione (DVB-S/S2, DVB-T/T2 e DVB-C) ed ECHI.

TORCIA LED. Il misuratore è dotato di illuminazione.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE via USB.



Parameters	BANDA TERRESTRE	BANDA SATELLITE
Input Frequency	45 ~ 1200MHz	950 ~ 2150MHz
Signal input level	-90dB to 10dB	-80dB to 10dB
Alimentazione antenna	5V/12V/20V/250mA max	13V/18V/21V 500mA max
Demodulazione	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, T/T2	QPSK, 8PSK, S/S2
Tipo sintonia	LCN on/off	
Valori	PWR, LEVEL, C/N, CBER, VBER, MER, COSTELL., T/T2	PWR, LEVEL, C/N, CBER, VBER, MER, COSTELL., S/S2
Standard	B/G, DVB-T/T2, DVB-C, CATV	DVB-S/S2
LNB		UNIVERSALE, DiSEqC, SCR, dCSS
Symbol rate		Da 1 a 45 Mbps FULL-selezione automatica
Video	MPEG-2 SD, MPEG-4 HD, HEVC H.265, 4K	
Audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II	
WiFi	-10dB/-90dB	
Optical Power	+50dBm/-50dBm	
Connettore	ALL IN 75Ohm "F" male	
Porta dati/aggiornamento	USB	
Schermo	TOUCHSCREEN 9"	
Alimentazione	Adattatore principale 100~240V, uscita 12Vcc/2A	
ANALISI SPETTRO	In tempo reale TUNER ANALOGICO	
☒ Velocità scansione	SI	
☒ NIT (OSD) e immagine TV		
MISURA SEGNALE TELEFONICO	-80~10dB	
Intervallo misurazione potenza		
Banda LTE	800MHz	
Banda EGSM	900MHz	
Banda DCS	1800MHz	
Banda UMTS	2100MHz	
Banda LTE	2600MHz	
Batteria	Ioni di litio, 7, 4V/5000mA	
Autonomia/Tempo ricarica	2 ore/ 3 ore	
Dimensioni/Peso/Garanzia	35x175x255mm / 1,2Kg / 1 anno	